

FICHE DE PROCEDURE

PROCEDURE DE CONFIGURATION DE ONSATMAIL AVEC UN IRIDIUM

INSTALLATION DES PILOTES POUR IRIDIUM 9555 & 9575 (Compatible Windows 7 & 10)

Télécharger le pilote USB Iridium:

https://www.e-sat.fr/wp-content/uploads/2020/03/FWU_Iridium_USB-Driver-Installer_6.3.9600.9520-1.zip

- L'extraire dans le dossier de votre choix,
- Ouvrir le Panneau de configuration,
- Aller dans le Gestionnaire de périphériques,
- Dans la section « Autres périphériques », faire un clic droit sur « Iridium 95xx Handset », puis sélectionner « Mettre à jour le pilote… »,
- Cliquer sur « Rechercher un pilote sur mon ordinateur »,
- Cliquer sur « Parcourir » et sélectionner le dossier crée lors de l'extraction de l'archive, par exemple Téléchargements > IRIDIUM_95xx-USB-Driver, puis cliquer sur « OK »,
- Cocher la case « Inclure les sous-dossiers », puis cliquer sur « Suivant »,
- Windows vous confirmera que le périphérique « Iridium USB Serial Port » a bien été installé.

INSTALLATION DE ONSATMAIL (PC)

Tout d'abord, télécharger la dernière version de OnsatMail « Personal » à cette adresse : http://www.onsatmail.com/

- Se rendre dans le dossier dans lequel le fichier a été enregistré (par défaut sous Windows 7 c'est le dossier « Téléchargements », dans le dossier personnel de l'utilisateur accessible depuis le menu Démarrer), puis l'extraire.
- Aller dans le dossier crée après l'extraction du fichier .zip, puis lancer OnsatMail_Win.exe



1- Remplissez les champs vides dans la fenetre de Setup :

UUPlus Setup for:	Onsatmail, v6.4.89	×
Please enter y Account (user (your real nan non-Onsatma	our Onsatmail account information, inclu name or complete address), Password, Di ne), your 12 digit AST Satellite Airtime nu il email address to contact you at:	ding your splay Name mber, and a
Account:	xyz@onsatmail.com	
Password:	(Use a Secure Passw	ord Please!)
Display Name:	Mr X	
SatPhone Number:	88xxxxxxxx88	
Contact Email:	mrx@gmail.com	
Max Msg Size:	50k ~	
	Check for Internet on Startup.	
	Cancel	Ok

Exemple fictif ci-dessus

Puis cliquer sur « Ok» pour valider.

2- Pour utiliser le logiciel de messagerie OnsatMail cliquer sur « Console »

10	nsatmail POP/SMTP Servers	×
	Enable POP/SMTP Servers? If you will be using an external mailer (Windows or Mac Mail, Thunderbird, etc.) click [POP/SMTP]. If you will be using the Console Mailer, click [Console]	
	POP/SMTP Console	



3- Si vous ne possedez pas de compte email OnsatMail valide ou si c'est votre première installation du logiciel cliquer sur « Yes »

🍪 Onsatr	nail Request New Account	×
	Would you like to request your new account now?	
	Yes No	

4- OnsatMail vous propose de configurer votre modem de communication satellitaire, cliquer sur « Yes »

🍪 Onsat	mail Setup Satellite Phone	×
	Would you like to configure your satellite phone	now?
2	Yes	No

5- Cliquez sur « Add New Location »

Settings Connecti	ng Fetching	Events 1	Misc	?	Close
Add New Location	Locatio	n: VPN LAN		Signal/SMS M	Vonitor
VPN LAN	Moder	n: +UUPlus V	PN Secure IP C	onnection	Edit
	Max Siz	e: no limit	✓ ☐ Interactive	Send	Msgs Immediatel
		Always Ser	nd Large Messages		
	4	II Messages Sen	t and Received		
	Dia	al: auto	~ (L	uplus.net:5540)	
	DUN Entr	y: LAN	~		DUN Settings
Del					
		Pedial Cett	ings		
		Rediar Sett	Redial Retri	es: 3 @ 60	Sec.
		Tin	ne Between Auto Ca	IIs: 60 Sec	



6- Dans « Modem Type » choisir : Iridium Satellite Phone (RUDICS)

Modem Type: VIII Car	
+ UUPlus VPN Secure IP Connection	ncel
Serial Port: +UUPlus VPN (Iridium Open Port) +UUPlus VPN (Iridium Gol)	
Command: +Iridium Satellite Phone (RUDICS)	
+Iridium Satellite Crew Card (RUDICS) Active Seria +Iridium PSTN Data Call +UUPlus VPN over Dial-Up Networking Select the P+Iridium RUDICS Call (Onsat Mail) +Iridium RUDICS Crew Call (Onsat Mail) (Install].	

7- Choisir le port COM attibué à votre Iridium

Select Woden	1:				×
Modem Type:	+Iridium Satellite Phone (RUDICS)		~	Install	Cancel
Serial Port:	сом х	Port Speed:	19200	~	
Command:	ATI 🗸	Send	Find Modem		

Le numero du port COM attribué à votr Iridium est visible dans le Gestionnaire de péripherique Windows : Port COM & LPT



8- Pour confirmer (Port COM & Modem), cliquer sur « Find Modem » Puis cliquez sur « Install » pour finaliser la configuartion de votre modem satellitaire.

Modern Type:	+Iridium Satellite Ph	one (RUDICS)		~	Install	Cance
Serial Port:	сом х	~	Port Speed	19200	~	
Command:	ATI	~	Send	Find Mode	m	
lect the H rning: The mputer. serial po	Port to use.Sc. ere does not ap orts found.	anning for : ppear to be	modem. any se:	rial por	ts in thi	5
lect the H rning: The mputer. serial po	Port to use.Sc ere does not ap orts found.	anning for ppear to be	modem. any se:	rial por	ts in thi	5
lect the H rning: The mputer. serial po	Port to use.Sc ere does not ap orts found.	anning for : ppear to be	modem. any se:	rial por	ts in thi	3

9- Pour echanger des emails (Envoyer/Recevoir) cliquer sur « Connect »

🍪 Onsatmail <esatdemo@onsat< th=""><th>tmail.com></th><th></th><th></th><th><u>-0×</u></th></esatdemo@onsat<>	tmail.com>			<u>-0×</u>
Edit Folders Settings Mes	te New Message Litilities			Saturn ¥
	Col Rophy Rophy All Forward	Admin Swd Flag	Courch Drint	setup A
Inbox 1	лерту керту Ап Ротмато	Admin rwd riag	Search Print	Circu
Received 0 Sent 0 Draft 0 Trash 0	bject: o messages in: Received	From:	Date:	Size:
Archive 0 Outbox 0 Attachments 0	Plain Text Brws Find	Ehread Spam		Dir
▲ 12:03:54 Last Called: unkno	own			?